



Montagehandleiding Connect 804/818



Let op: Voer montagewerkzaamheden alleen uit wanneer de spanningsbron is uitgeschakeld.

De aansluiting tussen het deur- en kozijnblad op de krachtbron en stroomontvanger moet gebeuren overeenkomstig de VDE-richtlijnen.

Connect 804/818 moet als extra scharnier in het midden aan de deur en het kozijn worden gemonteerd of het al bestaande derde scharnier in het midden vervangen.




De infrezingen in de deur en het kozijn moeten gebeuren, zoals op de tekening is aangegeven. Of de reeds bestaande frezing vergroten, zoals ook op de tekening te zien is.

Belangrijk: Plaats de kabelgoot in de deur en het kozijn in het midden volgens de tekening.

Sluit de Connect 804/818 door de kabelgoot aan d.m.v. een stekker. Bevestig vervolgens de Connect 804/818 aan de reeds afgehangen deur.

Belangrijk: het Connectscharnier mag alleen in gemonteerde toestand bevestigd worden.



Let op: Na het demonteren van het scharnier vervalt elke garantie op het probleemloos functioneren van de stroomoverbrenging en het scharnier.

Technische gegevens

Maximale stroom per ader: $I_{max} = 10 \times 1,0 \text{ A}$

Volt: 0-100 VDC/VAC

Spanningssterkte: 100VAC@50HZ. 60s

Elektrische apparaten bevatten verontreinigende stoffen en waardevolle hulpstoffen. Iedere gebruiker is daarom wettelijk verplicht om afgedankte elektrische apparatuur te overhandigen bij een erkend inzamel- of retourpunt. Afgedankte elektrische apparatuur wordt daar gratis geaccepteerd en op een juiste manier gerecycled. Daarnaast kunt u op bv. wecycle.nl kijken waar u elektrische apparaten kunt inleveren.



Contact

Breuer & Schmitz GmbH & Co. KG
Locher Straße 25
42719 Solingen
Duitsland
0049 - 212 3960
info@breuerundschmitz.de