



NL NEDERLANDS



## **SETR2641AM2B**

**Mini-zender 433 Mhz - blauw - 2 kanalen**

*De keuze van de installateur*  
**cdvibenelux.com**

## SETR2641AM2B

Mini-zender 433 Mhz - blauw - 2 kanalen

**Bedankt om te kiezen voor een CDVI product.**

**Het is aangeraden deze handleiding goed te lezen alvorens dit product te installeren.**

### 1] INTRODUCTIE

De zender SETR2641AM2 is bestemd voor het bedienen van automatische sluitsystemen en anti-inbraaksystemen. Dit dankzij zijn zeer sterk beveiligd coderingssysteem (Keeloq® Rolling Code). De door de zender verzonden code verandert bij elke activatie. Zo wordt het risico op scannen of kopiëren ervan vermeden. Een speciaal algoritme houdt de zender en de ontvanger perfect synchroon. De gebruikte frequentie voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. De ontvanger die de activatie van het te bedienen toestel uitvoert moet tijdens de installatie hiermee verbonden zijn (hekken, garagepoort, rolluik, zonnescherm, anti-inbraaktoepassing, verlichting, ...). Alle ontvangers van het CDVI-gamma kunnen de serienummers, fabrikantsleutels en synchronisatiealgoritmes van verschillende zenders opslaan in hun EEPROM. Elke zender (of zijn verschillende knoppen) kan in verschillende ontvangers geprogrammeerd worden en kan bijgevolg meerdere functies hebben.

*Het apparaat voldoet volledig aan de Europese Richtlijnen 99/5/CE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, FCC regels deel 15.*

### 2] TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal knoppen	2
Voeding	2 lithium CR2016 batterijen
Levensduur batterij	18 - 24 maanden
Stroomverbruik	13 mA
Frequentie	433.92 MHz
Beveiligingsprotocol	Keeloq® Rolling code
Code combinaties	2 <sup>64</sup>
Modulatie	AM / ASK
Effectief afgestraald vermogen	50 tot 100 µW
Zendbereik (in open veld)	100 tot 200 m
Werktemperatuur	-20 tot +55 °C
Afmetingen	61 x 36 x 16 mm
Gewicht	20 g

**SETR2641AM2B**

Mini-zender 433 Mhz - blauw - 2 kanalen

**3] CODERING**

Elke zender wordt gemaakt en verkocht met een verschillend en uniek serienummer, vastgelegd door de fabrikant. De effectief uitgezonden code is het resultaat van een speciaal algoritme welke het serienummer, de fabrikantsleutel en de synchronisatiecode combineert.

**4] PROGRAMMATIE VAN HET GEHEUGEN**

De beveiligingscode van de zender moet in het beschikbare geheugen van de ontvanger(s) geprogrammeerd worden. Uw installateur of verkoper zal deze procedure tijdens de plaatsing uitvoeren of zal u de nodige aanwijzingen geven bij de aankoop. Vergeet niet dat de nog niet toegewezen knoppen van uw zender nog kunnen gebruikt worden voor andere draadloze toepassingen. Vraag uw installateur naar de best passende ontvanger.




**5] VERVANGEN VAN DE BATTERIJ**

Om de batterij te vervangen draai het afdekkapje tegen de klok in open (fig. 2). Plaats 2 batterijen door deze gedeeltelijk onder het afdekkapje te steken en dan voorzichtig tegen de interne ringvormige aansluiting te duwen.

*WAARSCHUWING : deponeer uw lege batterijen in de speciaal daarvoor voorziene containers.*

**6] PROBLEEMOPLOSSING**

Fout	Oplossing
Het systeem ontvangt geen uitgezonden signaal, zender led uit / pinkend.	Vervang de batterij van de zender
Het systeem ontvangt geen uitgezonden signaal, zender led aan	Controleer de voeding van de ontvanger



**CDVI Benelux**

Otegemstraat 241  
8550 Zwevegem (België)  
Tel.: +32 (0)56 73 93 00  
Fax: +32 (0)56 73 93 05

---

***Neem contact met ons op/***

**Bestellingen**

admin@cdvibenelux.com

**Verkoop**

info@cdvibenelux.com

**Technische dienst**

techsupport@cdvibenelux.com

**Marketing**

marketing@cdvibenelux.com

**Boekhouding**

info@cdvibenelux.com

Alle informatie op dit document (foto's, tekeningen, karakteristieken en afmetingen) kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.

*De keuze van de installateur*  
**cdvibenelux.com**