

Lezer voor smalle kozijnen met externe besturingseenheid

Type BS TE SR

Toepassingsgebieden

- Binnen en buiten (behuizing Winkhaus)
- Lezer: IP 54 conform DIN EN 60529
- Besturingseenheid: IP 51 conform DIN EN 60529
- Temperatuurbereik lezer van -25 °C tot +70 °C
- Temperatuurbereik besturingseenheid van 0 °C tot +50 °C
- Voor het aansturen van inbraakmeldsystemen, motorsloten, draaihekken, slagbomen, elektronische deuropeners, enz..

Eigenschappen

- Stroomopname bij 12 V DC max. 200 mA
- Verzorgingsspanning 7 V tot 25 V DC of 10 V tot 18 V AC nominale spanning
- Max. schakelstroom 1,5 A @ 20 °C
- Max. schakelspanning: 30 V DC, 20 V AC
- Twee relaiscontacten
- optionele en instelbare schakeling van het tweede relais
- Vier digitale ingangen
- Mogelijkheid van het schakelen (in- en uitschakelen) van inbraakmeldsystemen
- Verbeterde veiligheid dankzij de ruimtelijke scheiding van lezer en besturingseenheid
- In lengte variabele verbindingskabel tussen lezer en besturingseenheid via RS485 communicatie (max. 100 m)
- Montage van de besturingseenheid in de inbouwdoos

Bedieningsaanwijzingen

Voor contactloos uitlezen van blueSmart sleutels, kaarten en HSH sleutels.

De lezer beschikt over twee relaiscontacten. Identmedia kunnen een basisautorisatie hebben en extra rechten. Als een identmedium de basisautorisatie heeft, dan wordt het eerste relaiscontact voor een instelbare tijdsduur vrijgegeven. Heeft een identmedium ook de extra rechten, dan worden beide relaiscontacten voor een instelbare tijdsduur vrijgegeven.

Bij een dienovereenkomstige autorisatie kan door het identmedium langer aan te bieden het eerste relaiscontact ook permanent worden vrijgegeven.

Met het relais kunnen bijv. motorsloten, slagbomen, draaikruizen e.d. aangestuurd worden.

Tevens is een aansturing (in en uitschakelen) van inbraakmeldsystemen via het relais mogelijk. De autorisatie voor het in en uitschakelen van het inbraakmeldsysteem kan specifiek per sleutel verstrekt worden.

