

# dormakaba compact lezer 91 04

## De slanke oplossing



Mobile Access



CardLink



### Voordelen in één oogopslag

- **Slank en compact**  
Past op zeer smalle deurstijlen
- **Waterdicht en weerbestendig**  
De IP66-optie is bestand tegen zware weersomstandigheden
- **Gemakkelijke installatie**  
De kabel kan gemakkelijk in het deurkozijn worden gemonteerd met de quickwire-technologie of verzegelde kabeldoorvoer
- **Naadloze integratie**  
Werkt zowel online als in Mobile Access-modus, CardLink/AoC-modus of standalone-modus
- **Investeringsbescherming**  
Compatibel: gebruik met verschillende dormakaba-toegangssystemen mogelijk
- **Zowel praktisch als stijlvol**  
Modern en robuust design zonder hoeken of scherpe randen

### Uw lezer - subtiel en slank

De dormakaba compact lezer 91 04 kan onopvallend en gemakkelijk in elk gebouw worden geïntegreerd. De lezer maakt deel uit van het award-winnende dormakaba productassortiment en heeft een hoogwaardig en hoogglanzend ontwerp. Visuele en geluidssignalen laten op een gebruiksvriendelijke manier weten of toegang verleend wordt.

### Eenvoudig te bedienen en te integreren

De bediening is eenvoudig: houd simpelweg een badge, sleutelhanger of smartkey met RFID-chip voor de lezer en open de deur. Toegangsverlening met je mobiele telefoon is ook mogelijk. De dormakaba compact lezer 91 04 kan naadloos worden geïntegreerd in alle dormakaba-systemen, zowel met CardLink

(AoC), online of standalone.

Voor binnengebruik kan de lezer - dankzij de quickwire-technologie - snel en gemakkelijk op het kozijn worden gemonteerd en voorzien worden van bekabeling. Met deze connector worden montage en onderhoud eenvoudig.

Een weerbestendige optie met ingegoten elektronica en kabel is beschikbaar voor buitenzones.

### Toepassingsgebieden

Dankzij het slanke design kan de lezer direct op deurkozijnen van metaal, hout of kunststof worden gemonteerd. Dit is simpel - met slechts twee schroeven en een boorgat - en de kabel kan meestal in het deurkozijn weggewerkt worden.

### Mogelijke toepassingsgebieden zijn

- Poorten en doorgangen in buitenzones
- Kantoorgebouwen / ingangen
- Automatische deuren
- Liftten
- Garagedeuren
- Slagbomen bij parkeerterreinen
- Gemotoriseerde sloten
- Mobile Access

### Intuïtief in gebruik

Het RFID-toegangsmedium wordt voor de lezer gehouden. Een geluid- en lichtsignaal (groen/rood) geeft aan of toegang verleend wordt. Met Mobile Access kan uw mobiele telefoon dienen als identificatiemedium en kunnen toegangsrechten worden toegewezen aan de gebruiker/mobiele telefoon. Het identificatieproces wordt beheerd door een dormakaba-app en de LEGIC-cloud.

### Veelzijdig

De compact lezer 91 04 kan op elk deurkozijn worden gemonteerd, zowel binnen als buiten. Daarnaast kan deze als toegangslezer worden geïntegreerd in combinatie met CardLink/AoC.

### Gebruik is schaalbaar

De compact lezer 91 04 is geschikt voor individuele toegangspunten of als onderdeel van een groter afsluitsysteem. Er zijn meerdere firmwareversies beschikbaar met verschillende programmeeropties, afhankelijk van de grootte van het gebouw en de vereisten.


### Aanpasbaar

De lezer kan snel en eenvoudig in bestaande systemen worden geïmplementeerd. Dankzij de flexibele uitwisseling van firmware past de lezer naadloos in verschillende dormakaba-systemen.


### Een universeel assortiment

Het dormakaba productassortiment omvat andere producten van dezelfde hoge kwaliteit die naadloos gecombineerd kunnen worden.

**Opmerking:** De productmogelijkheden kunnen verschillen per systeem en situatie waarin dit gebruikt wordt.



dormakaba compact lezer 91 04,  
standaard versie



dormakaba compact lezer 91 04,  
zij aanzicht van IP66-versie met kabeluitgang

### Onze duurzaamheidsbelofte

dormakaba streeft naar een duurzame ontwikkeling in onze gehele waardeketen.

Om openheid te bieden over de precieze impact die onze producten hebben op het milieu, biedt dormakaba milieuproductverklaringen (EPD). U kunt hier de EPD downloaden om meer te lezen over onze duurzaamheidsbelofte, of scan de QR-code.



### Technische specificaties

#### Ondersteunde technologieën

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- Mobile Access met NFC & BLE
- OSS-SO-versie 2021-06 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

#### Ontwerp/materiaal/afmetingen

- 35 x 122 x 16 mm (B x H x D)
- Voorkant: PC-kunststof, krasbestendige coating; kleur: RAL 9005 gitzwart, RAL 9016 verkeerswit
- Achterpaneel: kunststof, mat
- Verchroomd; kleur: RAL9006 blank aluminiumkleurig
- IP66-versie: gegoten kabel, lengte: 3,5 m

#### Interfaces

- RS-485: Connectie met de host;
- Galvanisch geïsoleerd, differentieel
- Twee binaire uitgangen: max. 5 VDC
- 1 relais-uitgang: max. 34 VDC/60 W, max. 27 VAC/60 VA

#### Voeding

- 12 – 27 VAC, 50/60 Hz of 10 – 34 VDC
- Stroomverbruik: typ. 1,2 W, max. 2,2 W
- Zonder voeding, klok werkt max. 1 uur

#### Omgevingsomstandigheden

- Temperatuur: – 25 °C tot + 70 °C
- Beschermingsklasse: IP54 (standaard), IP66-variant afgedicht (voor buiten)
- Luchtvochtigheid: 0 tot 95%, niet-condenserend IP54

Meer details en bestelinformatie kunt u vinden in de relevante dormakaba-catalogi of systeembeschrijvingen.

Wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.  
© 2023 dormakaba. Versie 07/2023 WN  
05580451532



### Heeft u nog vragen? We helpen u graag.

dormakaba Nederland B.V. | Dalwagweg 45 | NL-6669 CB Dodewaard | +31 88 352 33 33 | info.nl@dormakaba.com | dormakaba.nl  
dormakaba Nederland B.V. | Computerweg 1 | NL-3542 DP Utrecht | +31 85 040 21 23